Český návod k použití

8MP duální venkovní WiFi PTZ kamera iCSee s 20× optickým zoomem

1. Než začnete

Kamera je určena pro dohled přes 2,4GHz WiFi síť a mobilní aplikaci iCSee. Před montáží doporučujeme kameru nejprve zapnout a nastavit v dosahu domácího routeru.

• Použijte napájecí adaptér DC 12 V / 2 A.

• Pro bezdrátové připojení připravte 2,4GHz WiFi síť. 5GHz WiFi se pro prvotní párování nepoužívá.

• Pro lokální záznam lze použít TF/microSD kartu až 512 GB.

• Aplikace: iCSee pro Android a iOS.

2. Vložení paměťové karty

Před vložením nebo vyjmutím TF/microSD karty kameru odpojte od napájení. Kartu vložte do slotu ve správné orientaci. Po spuštění kamery ji v aplikaci iCSee zkontrolujte a případně inicializujte.

3. Přidání kamery do iCSee

• Nainstalujte aplikaci iCSee a přihlaste se nebo vytvořte účet.

• Zapněte kameru a vyčkejte na její spuštění.

• V aplikaci zvolte přidání nového zařízení a postupujte podle průvodce.

• Vyberte 2,4GHz WiFi síť a zadejte její heslo.

• Po přidání zařízení nastavte název kamery, časové pásmo a požadovaný režim záznamu.

4. PTZ ovládání a zoom

Spodní PTZ modul lze z aplikace otáčet horizontálně v rozsahu až 355° a vertikálně až 90°. Objektiv 4,7-94 mm umožňuje 20× optický zoom. Aplikace umožňuje také další zvětšení obrazu.

• Kamera podporuje 16 přednastavených pozic.

• K dispozici je dvoubodové skenování, hlídkování a paměť polohy po výpadku napájení.

5. Duální obraz

Kamera používá horní 4MP modul a spodní 4MP PTZ modul. Oba pohledy jsou spojeny do jednoho 8MP zobrazení. Horní modul drží stálý přehled, zatímco spodní PTZ modul můžete směrovat na konkrétní místo.

6. Detekce osob a upozornění

V aplikaci lze aktivovat AI detekci lidské postavy a upozornění do telefonu. Kamera nepodporuje automatické sledování osoby; PTZ polohu ovládá uživatel nebo přednastavené hlídkování.

- Citlivost detekce nastavte podle prostředí.
- Pro omezení falešných upozornění upravte sledovanou oblast a citlivost.
- Události lze ukládat na paměťovou kartu nebo do cloudového úložiště.

7. Noční režim

V noci může kamera pracovat v černobílém IR režimu. IR přísvit dosahuje až 120 m. Bílé světlo dosahuje až 60 m a při detekci člověka může aktivovat plnobarevný noční obraz.

8. Obousměrné audio

Vestavěný mikrofon umožňuje příposlech okolí kamery. Přes reproduktor lze z aplikace mluvit na osobu před kamerou. Dosah zvuku vždy ovlivňuje okolní hluk a prostředí.

9. Záznam a přehrávání

- TF/microSD karta: až 512 GB.
- Cloudové úložiště: podporováno v aplikaci.
- Záznamy a události lze přehrávat vzdáleně v iCSee.

10. Připojení k NVR

Kamera podporuje ONVIF a Hikvision protokol. Lze ji přidat do kompatibilních rekordérů Hikvision, Dahua a dalších NVR s podporou ONVIF.

11. Venkovní instalace

Krytí IP65 umožňuje venkovní použití. Kameru upevněte na pevný podklad, konektory chraňte před přímým deštěm a vodou a napájecí spoj doporučujeme umístit do instalační krabice nebo jiného chráněného prostoru.

- Provozní teplota: -20 °C až 60 °C.
- Před konečným dotažením držáku ověřte kvalitu WiFi signálu a požadovaný výhled.

12. Reset a řešení potíží

- Pokud kamera není dostupná, ověřte napájení a 2,4GHz WiFi připojení.
- Při změně routeru nebo hesla může být nutné kameru znovu přidat do aplikace.
- Pokud zařízení nereaguje, použijte resetovací tlačítko a proveďte nové nastavení.