3MP 4G SIM otočná kamera na baterie se solárním panelem, UB

Uživatelský návod v češtině

Venkovní otočná 3MP kamera s připojením přes 4G LTE SIM, napájením z vestavěné baterie a dobíjením ze solárního panelu. Ovládání probíhá přes mobilní aplikaci UBox.



Obsah balení

- kamera s držákem
- solární panel 8 W
- montážní příslušenství
- napájecí / dobíjecí kabel
- uživatelský návod

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte, zda je v místě instalace dostupný mobilní signál 4G LTE.
2. Před montáží vložte do kamery aktivní nano/micro SIM kartu podle provedení zařízení a případně microSD kartu až do 128 GB.
3. Kameru plně nabijte nebo připojte dodaný solární panel. Kamera může fungovat i bez připojení k elektrické síti.
4. Stáhněte si do telefonu aplikaci UBox pro Android nebo iOS.

Zprovoznění kamery v aplikaci UBox

1. Zapněte kameru a vyčkejte na hlasové hlášení nebo signalizaci připravenosti.
2. Otevřete aplikaci UBox, vytvořte účet nebo se přihlaste.
3. V aplikaci zvolte přidání nového zařízení a postupujte podle průvodce.
4. Po úspěšném přidání zkontrolujte živý náhled, stav baterie a sílu mobilního signálu.
5. Nastavte časové pásmo, kvalitu záznamu, ukládání na kartu a typ upozornění.

Doporučení k montáži

Kameru montujte do výšky přibližně 2,5 až 3,5 metru. Solární panel namiřte tak, aby na něj během dne dopadalo co nejvíce světla. Kamera je vhodná pro dohled nad vstupem, zahradou, chatou, dvorem

nebo jiným místem bez WiFi a bez elektrické přípojky.

Funkce a používání

- PTZ ovládání: kameru lze v aplikaci ručně otáčet horizontálně o 355° a vertikálně o 90°.
- Detekce osob: PIR senzor probudí kameru při pohybu osoby a odešle upozornění do aplikace.
- Noční vidění: kamera podporuje infra režim i barevné noční vidění pomocí bílých LED.
- Obousměrné audio: vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují komunikaci s osobou před kamerou.
- Záznam: ukládání na microSD kartu nebo do cloudového úložiště podle nastavení.
- Důležité: kvůli úspoře baterie kamera nepodporuje automatické sledování osob (auto tracking).

Údržba a bezpečný provoz

Pravidelně čistěte čočku i solární panel jemným hadříkem. V zimě nebo při dlouhodobě špatném počasí sledujte stav baterie v aplikaci. Přestože je kamera určena pro venkovní použití, vždy dbejte na správné dotažení a bezpečné uchycení montážních prvků.

Řešení běžných potíží

Problém	Možná příčina / řešení
Kamera se nepřipojí	Zkontrolujte aktivní SIM kartu, datový tarif a sílu 4G signálu.
Nízká výdrž baterie	Ověřte natočení solárního panelu, počet detekcí a teplotní podmínky.
Nepřichází notifikace	Povolte oznámení aplikace UBox v telefonu a zkontrolujte nastavení alarmu.
Nenahrává se video	Ověřte vloženou microSD kartu, její formát a dostatek volného místa.

Návod připraven pro potřeby e-shopu SmartIP.cz. Parametry vycházejí z dostupných údajů k modelu 3MP-4G-WP-SOLAR-1.